

Casque sans fil avec amplificateur pour TV/HIFI



Le Casque tv Amplicomms 3500 vous permettra l'écoute de vos programmes télévisés favoris.

• Fonctions :

Le casque TV sans fil Amplicomms 3500 offre la possibilité à un public souffrant de troubles auditifs, de retrouver un confort d'écoute agréable le temps d'un programme télévisé. Il permet :

- Une connexion immédiate et simple détaillée plus loin, fonctionnant avec ou sans câble.
- Un confort maximal, assuré à la fois par un système d'embouts de différentes -tailles, mais aussi grâce à ses écouteurs inclinables, qui s'adapteront au mieux à votre morphologie.
- Une sélection de 4 profils sonores différents permettant de choisir le plus adapté.
- Un volume puissant, de 125dB, qu'il faut donc utiliser avec précaution, ainsi qu'une technologie visant à atténuer les bruits de fond du téléviseur et ainsi améliorer l'expérience auditive.
- Une expérience pratique, de par sa légèreté, l'équipement est à peine perceptible durant l'utilisation.
- Enfin, cet appareil dispose d'une touche microphone permettant de participer aux conversations facilement, grâce à son micro intégré le son sera amplifié et plus facilement entendu.

• Caractéristiques techniques :

- Technologie Numérique DECT sans interférences (1,8 - 1,9 GHz)
- Puissance d'émission maximale (NTP) : 24dBm
- Portée entre la base et le casque : jusqu'à 30m (champs libre)
- Casque équipé d'embouts en caoutchouc taille « S » et « L »
- Alimentation secteur pour la base :5VDC, 550mA
- Batterie rechargeable intégrée au casque : Li-Po 3,7 V, 450 mA
- Durée d'utilisation : jusqu'à 6h
- Durée de chargement : environ 2,5h pour une batterie vide
- Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA
- Câble audio numérique TOSLINK optique
- Câble audio analogique avec prises jack 3,5 mm aux 2 extrémités
- Poids du casque : 61 g / poids de la base : 150 g
- Base de charge :
 - * Base de charge du casque TV avec microphone intégré et support pour la télécommande
 - * Voyant d'alimentation sur la base de charge
 - * Voyant d'entrée audio : 1=commutateur entrée optique/TOSLINK - 2=Entrée analogique - 3=Microphone
 - * Voyant de batterie faible