

Draadloze hoofdtelefoon met versterker voor TV/HIFI



De Amplicomms TV-hoofdtelefoon 3500 biedt u de mogelijkheid om van uw favoriete televisieprogramma's te genieten.

• Functies:

De draadloze Amplicomms TV-hoofdtelefoon 3500 biedt mensen met gehoorproblemen een prettige luisterervaring tijdens het kijken van televisieprogramma's. Het apparaat biedt:

- Eenvoudige en directe aansluiting, die zowel met als zonder kabel kan werken.
- Maximaal comfort, gegarandeerd door een systeem met oordoppen in verschillende maten, evenals kantelbare oordoppen die zich aanpassen aan uw morfologie.
- Vier verschillende geluidsprofielen, zodat u het meest geschikte kunt kiezen.
- Krachtig volume van 125 dB, dat met voorzichtigheid moet worden gebruikt, en een technologie die achtergrondgeluiden van de televisie dempt voor een verbeterde luisterervaring.
- Gebruiksgemak dankzij de lichte constructie, waardoor de hoofdtelefoon nauwelijks merkbaar is tijdens gebruik.
- Tot slot is er een microfoontoets, waarmee u gemakkelijk aan gesprekken kunt deelnemen. Dankzij de ingebouwde microfoon wordt het geluid versterkt en beter hoorbaar.

• Technische specificaties:

- Interferentievrije digitale DECT-technologie (1,8 - 1,9 GHz)
- Maximaal zendvermogen (NTP): 24 dBm
- Bereik tussen basis en hoofdtelefoon: tot 30 m (vrij veld)
- Hoofdtelefoon uitgerust met rubberen oordoppen in maat "S" en "L"
- Netvoeding voor de basis: 5VDC, 550 mA
- Oplaadbare batterij in de hoofdtelefoon: Li-Po 3,7 V, 450 mA
- Gebruiksduur: tot 6 uur
- Opladtid: ongeveer 2,5 uur voor een lege batterij
- Afstandsbediening werkt op 2 AAA-batterijen
- Digitale audio-optische kabel TOSLINK
- Analooq audiokabel met 3,5 mm jackpluggen aan beide uiteinden
- Gewicht hoofdtelefoon: 61 g / gewicht basis: 150 g
- Oplaadstation:
Oplaadstation voor de TV-hoofdtelefoon, met ingebouwde microfoon en houder voor de afstandsbediening
Aanwijslampje voeding op het oplaadstation
Aanwijslampje audio-ingang:
* Schakelaar optische/TOSLINK-ingang
* Analoge ingang
* Microfoon
* Batterijwaarschuwinglampje